



## Czujnik indukcyjny z czołem stalowym, seria BES (BES05K9) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF001504**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

### OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Wymiary	Ø 18 x 56 mm
Kształt obudowy	M18x1
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	8 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	110 Hz
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej	Stal nierdzewna
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Odporność na pole magnetyczne	odporny na pole magnetyczne (AC/DC)
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE
Cechy dodatkowe	Selektywne - nieżelazne

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF001504

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 14:45