AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Czujnik temperatury, kontaktowy, seria BFT (BFT001A) - Balluff



**Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF016880**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

| | |
|---|---|
| Zakres pomiarowy | -20...80 °C |
| Element pomiarowy | Pt1000 |
| Napięcie robocze Ub | 15...35 VDC |
| Wyjście analogowe | Analogowy, natężenie 4...20 mA |
| Wyjście przełączające | PNP |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Długość montażowa | 100 mm |
| Złącze procesowe | NPT 1/2" na zewnątrz |
| Materiał złącza | Stal nierdzewna (1.4571) |
| Materiał obudowy | PC/ABS, TPE-E, PC, Stal nierdzewna (1.4301) |
| Maks. wytrzymałość na ściskanie | 150 bar |
| Temperatura otoczenia | -20...80 °C |
| Stopień ochrony | IP65, IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, cULus, WEEE |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-BALLUFF016880 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 05:01