



Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES016E) - Balluff



**Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF000185**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 12 x 70 mm
Kształt obudowy	M12x1
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	2 mm
Wyjście przełączające	NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Częstotliwość przełączania	3500 Hz
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej	PBT
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	cULus, CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF000185

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 14:43