



## Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES017J) - Balluff



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-BALLUFF000203**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

### OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Wymiary                       | Ø 8 x 45.5 mm                           |
| Kształt obudowy               | M8x1                                    |
| Montaż                        | montaż zabudowany                       |
| Zasięg                        | 1.5 mm                                  |
| Wyjście przełączające         | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Częstotliwość przełączania    | 1000 Hz                                 |
| Materiał obudowy              | Stal nierdzewna                         |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT                                     |
| Przyłącze                     | Przewód, 3.00 m, PUR                    |
| Napięcie robocze Ub           | 10...30 VDC                             |
| Temperatura otoczenia         | -25...70 °C                             |
| Stopień ochrony               | IP67                                    |
| Dopuszczenie / Zgodność       | CE, UKCA, cULus, WEEE                   |

### DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF000203 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 09:35