

## Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES061P) - Balluff



Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF000417**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

### Charakterystyka

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wymiary                       | Ø 5 x 27 mm                                                          |
| Kształt obudowy               | M5x0.5                                                               |
| Montaż                        | montaż zabudowany                                                    |
| Zasięg                        | 0.8 mm                                                               |
| Wyjście przełączające         | PNP normalnie zamknięte (NC)                                         |
| Częstotliwość przełączania    | 5000 Hz                                                              |
| Materiał obudowy              | Stal nierdzewna                                                      |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT                                                                  |
| Przyłącze                     | Cable with connector, 0.3 m, PUR, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub           | 10...30 VDC                                                          |
| Temperatura otoczenia         | -25...70 °C                                                          |
| Stopień ochrony               | IP67                                                                 |
| Dopuszczenie / Zgodność       | CE, UKCA, cULus, WEEE                                                |

## DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF000417 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 10:49