

## Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES00JJ) - Balluff



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-BALLUFF000375**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

### Charakterystyka

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Wymiary                       | Ø 4 x 27 mm                                                       |
| Kształt obudowy               | D4.0                                                              |
| Montaż                        | montaż zabudowany                                                 |
| Zasięg                        | 1.5 mm                                                            |
| Wyjście przełączające         | PNP, styk zwierny (NO)                                            |
| Częstotliwość przełączania    | 5000 Hz                                                           |
| Materiał obudowy              | Stal nierdzewna                                                   |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT                                                               |
| Przyłącze                     | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub           | 10...30 VDC                                                       |
| Temperatura otoczenia         | -25...70 °C                                                       |
| Stopień ochrony               | IP67                                                              |
| Dopuszczenie / Zgodność       | CE, UKCA, cULus, WEEE                                             |

## DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF000375 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 12:04