



## Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES01LR) - Balluff



Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF000782**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

### OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Wymiary	Ø 8 x 55 mm
Kształt obudowy	M8x1
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	1.5 mm
Wyjście przełączające	PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania	5000 Hz
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej	PBT
Przyłącze	Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF000782

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 20:04