



Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES01MR) - Balluff



**Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF000832**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	30 x 10.5 x 16.5 mm
Kształt obudowy	30x10.5x16.5
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	2 mm
Wyjście przełączające	PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania	2500 Hz
Materiał obudowy	PBT, GF20
Materiał powierzchni aktywnej	PBT, GF20
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.32 m, PUR
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Stopień ochrony	IP65
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF000832

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 18:35