

Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES012Z) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF000973

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 5 x 29 mm
Kształt obudowy	M5x0.5
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	0.8 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	3000 Hz
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej	PBT
Przyłącze	Łącznik wtykowy, wtyczka M5x0.5
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF000973
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 10:49