



## Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES001F) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF001134**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

### OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Wymiary	Ø 8 x 60 mm
Kształt obudowy	M8x1
Montaż	ponad powierzchnią
Zasięg	4 mm
Wyjście przełączające	PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania	4000 Hz
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej	PBT
Przyłącze	Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C, Znos temperaturowy maks. (% Sr) > 15% dotyczy 50...70 °C
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF001134

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 18:18