



## Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES003F) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF001211**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

### OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Wymiary	Ø 8 x 50 mm
Kształt obudowy	M8x1
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	2 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	700 Hz
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej	PA 12
Przyłącze	Przewód, 2.00 m, PUR
Napięcie robocze Ub	12...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF001211

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 20:02