



## Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES047L) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF001236**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

### OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Wymiary	Ø 12 x 17 mm
Kształt obudowy	M12x1
Montaż	ponad powierzchnią
Zasięg	6 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	2000 Hz
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4305)
Materiał powierzchni aktywnej	LCP
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR
Napięcie robocze $U_b$	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF001236

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 20:04