



## Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES05T9) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF001311**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

### OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Wymiary	Ø 12 x 50 mm
Kształt obudowy	M12x1
Montaż	ponad powierzchnią
Zasięg	7...11 mm
Interfejs	IO-Link 1.1
Wyjście przełączające	2x PNP/NPN/przeciwtakt Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Częstotliwość przełączania	500 Hz
Materiał obudowy	Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej	PBT
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub	18...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Stopień ochrony	IP68, wg BWN Pr 20
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF001311

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 16:34