



## Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES049J) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF001318**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

### OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Wymiary	Ø 12 x 33 mm
Kształt obudowy	M12x1
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	4 mm
Wyjście przełączające	PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania	2500 Hz
Materiał obudowy	Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej	PBT
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, TPU
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Stopień ochrony	IP68, wg BWN Pr 20
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, WEEE

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF001318

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 18:20