

Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES051Z) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF001351

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 12 x 45 mm
Kształt obudowy	M12x1
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	2 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	3500 Hz
Materiał obudowy	Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej	PBT
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF001351
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 10:48