

## Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES0042) - Balluff



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-BALLUFF001378**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

### Charakterystyka

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wymiary                       | Ø 12 x 43 mm                                                       |
| Kształt obudowy               | M12x1                                                              |
| Montaż                        | montaż zabudowany                                                  |
| Zasięg                        | 3 mm                                                               |
| Wyjście przełączające         | spolaryzowany, styk zwierny (NO)                                   |
| Częstotliwość przełączania    | 1300 Hz                                                            |
| Materiał obudowy              | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu                              |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12                                                              |
| Przyłącze                     | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub           | 10...36 VDC                                                        |
| Temperatura otoczenia         | -25...70 °C                                                        |
| Stopień ochrony               | IP67                                                               |
| Dopuszczenie / Zgodność       | CE, UKCA, cULus, WEEE                                              |

## DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF001378 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 10:48