

## Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES02WR) - Balluff



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-BALLUFF001367**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

### Charakterystyka

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Wymiary                       | Ø 12 x 60 mm                           |
| Kształt obudowy               | M12x1                                  |
| Montaż                        | ponad powierzchnią                     |
| Zasięg                        | 10 mm                                  |
| Wyjście przełączające         | PNP, styk zwierny (NO)                 |
| Częstotliwość przełączania    | 600 Hz                                 |
| Materiał obudowy              | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu  |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT                                    |
| Przyłącze                     | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub           | 10...30 VDC                            |
| Temperatura otoczenia         | -25...85 °C                            |
| Stopień ochrony               | IP68, wg BWN Pr 20                     |
| Dopuszczenie / Zgodność       | CE, cULus, WEEE                        |

## DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF001367 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 12:04