

Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES004K) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF001391

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 12 x 60 mm
Kształt obudowy	M12x1
Montaż	ponad powierzchnią
Zasięg	8 mm
Wyjście przełączające	PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Materiał obudowy	Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej	PBT
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF001391
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 09:35