

Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES00ER) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF001538

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 18 x 46 mm
Kształt obudowy	M18x1
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	5 mm
Wyjście przełączające	NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	2000 Hz
Materiał obudowy	Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej	PBT
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF001538
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 09:35