

## Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES0063) - Balluff



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-BALLUFF001465**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

### Charakterystyka

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Wymiary                       | Ø 12 x 53 mm                          |
| Kształt obudowy               | M12x1                                 |
| Montaż                        | montaż zabudowany                     |
| Zasięg                        | 4 mm                                  |
| Wyjście przełączające         | PNP, styk zwierny (NO)                |
| Częstotliwość przełączania    | 2500 Hz                               |
| Materiał obudowy              | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT                                   |
| Przyłącze                     | Przewód, 5.00 m, TPU                  |
| Napięcie robocze Ub           | 10...30 VDC                           |
| Temperatura otoczenia         | -25...70 °C                           |
| Stopień ochrony               | IP68                                  |
| Dopuszczenie / Zgodność       | cULus, CE, UKCA, WEEE                 |

## DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF001465 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 10:48