



Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES04AP) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF001701

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 18 x 76.5 mm
Kształt obudowy	M18x1
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	8 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Materiał obudowy	Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej	PBT/PA 12
Przyłącze	Przewód, 5.00 m, PUR
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Stopień ochrony	IP67, przy aktywnej powierzchni
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF001701

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 16:33