



Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES00A2) - Balluff



**Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF001797**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 30 x 56 mm
Kształt obudowy	M30x1.5
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	10 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	400 Hz
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej	PA 12
Przyłącze	Przewód, 5.00 m, PVC
Napięcie robocze Ub	12...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF001797

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 20:04