



## Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES022J) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF001900**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

### OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Wymiary                       | 40 x 40 x 62 mm                         |
| Kształt obudowy               | 40x40                                   |
| Montaż                        | ponad powierzchnią                      |
| Zasięg                        | 25 mm                                   |
| Wyjście przełączające         | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Częstotliwość przełączania    | 50 Hz                                   |
| Materiał obudowy              | PBT                                     |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT                                     |
| Przyłącze                     | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe  |
| Napięcie robocze Ub           | 10...30 VDC                             |
| Temperatura otoczenia         | -25...70 °C                             |
| Stopień ochrony               | IP67                                    |
| Dopuszczenie / Zgodność       | CE, UKCA, cULus, WEEE                   |

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF001900

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 20:01