

Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES052P) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF002012

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	30 x 10 x 6 mm
Kształt obudowy	30x10x6
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	3 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	3000 Hz
Materiał obudowy	PA 6, GF30
Materiał powierzchni aktywnej	PA 6, GF30/czarny
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m
Napięcie robocze Ub	5...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF002012
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 09:34