

## Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES05W4) - Balluff



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-BALLUFF002101**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

### Charakterystyka

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wymiary                       | Ø 7.9 x 24 mm           |
| Kształt obudowy               | D7.9                    |
| Montaż                        | montaż zabudowany       |
| Zasięg                        | 1.2 mm                  |
| Wyjście przełączające         | PNP, styk zwierny (NO)  |
| Częstotliwość przełączania    | 5000 Hz                 |
| Materiał obudowy              | Stal nierdzewna         |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT                     |
| Przyłącze                     | Przewód, 10.00 m, TPE-V |
| Napięcie robocze Ub           | 10...30 VDC             |
| Temperatura otoczenia         | 10...100 °C             |
| Stopień ochrony               | IP67                    |
| Dopuszczenie / Zgodność       | cULus, CE, UKCA, WEEE   |

## DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF002101 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 10:48