

## Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES01ZE) - Balluff



Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF002082**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

### Charakterystyka

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Wymiary                       | 40 x 12 x 26 mm                       |
| Kształt obudowy               | 40x12x26                              |
| Montaż                        | montaż zabudowany                     |
| Zasięg                        | 4 mm                                  |
| Wyjście przełączające         | PNP, styk zwierny (NO)                |
| Częstotliwość przełączania    | 400 Hz                                |
| Materiał obudowy              | PA 12                                 |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12                                 |
| Przyłącze                     | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub           | 10...30 VDC                           |
| Temperatura otoczenia         | -25...70 °C                           |
| Stopień ochrony               | IP67                                  |
| Dopuszczenie / Zgodność       | CE, UKCA, cULus, WEEE                 |

## DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF002082 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 10:49