



## Czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, seria BES (BES044H) - Balluff



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-BALLUFF016847**

Numer artykułu producenta:

-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

### Charakterystyka

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Wymiary                       | Ø 18 x 66 mm                           |
| Kształt obudowy               | M18x1                                  |
| Montaż                        | montaż zabudowany                      |
| Zasięg                        | 5 mm                                   |
| Wyjście przełączające         | NPN styk rozwierny (NC)                |
| Częstotliwość przełączania    | 2000 Hz                                |
| Materiał obudowy              | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu  |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT                                    |
| Przyłącze                     | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub           | 10...30 VDC                            |
| Temperatura otoczenia         | -40...85 °C                            |
| Stopień ochrony               | IP68                                   |
| Dopuszczenie / Zgodność       | CE, UKCA, cULus, WEEE                  |

## DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF016847 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 10:49