

Konwerter sygnału (BNI0041) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF009665

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wersja	Konwerter analogowy
Interfejs	IO-Link 1.0
Napięcie robocze Ub	18...30.2 VDC
Wejścia analogowe	Analogowy, natężenie (0..20 mA)
Wejścia/wyjścia konfigurowalne	nie
Rozdzielczość	≤ 14 bitów
Przyłącze	M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze czujnika	M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany
Materiał obudowy	PA
Wymiary	14.2 x 50.4 x 40 mm
Temperatura otoczenia	-5...70 °C
Stopień ochrony	IP67, stan skręcony
Dopuszczenie / Zgodność	CE, WEEE
Prędkość transmisji	COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych	3 ms
Dane procesowe wejściowe	2 bytes

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF009665
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 06:43