

Konwerter sygnału (BNI00C6) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF009673

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wersja	Konwerter analogowy
Interfejs	IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub	18...30.2 VDC
Wejścia analogowe	Analog, napięcie/analog, prąd/analog, temperatura (0...10 V/-10...10 V/0...5 V/-5...5 V/5...10 V/4...20 mA/0...20 mA/Pt100/Pt1000/Termoelement typ J/Termoelement typ K)
Wyjścia analogowe	Analogowo, napięcie/analogowo, prąd (0...10 V/-10...10 V/0...5 V/-5...5 V/5...10 V/4...20 mA/0...20 mA)
Wejścia/wyjścia konfigurowalne	tak
Rozdzielczość	≤ 16 bitów
Przyłącze	M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze czujnika	M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4404), PTFE
Wymiary	Ø 18 x 135.5 mm
Temperatura otoczenia	-5...70 °C
Stopień ochrony	IP67, stan skrecony
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE, Ecolab
Prędkość transmisji	COM2 (38.4 kbit/s)

Min. cykl danych procesowych

10 ms

Dane procesowe wejściowe

3 bytes

Wyjściowe dane procesowe

2 bytes

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF009673
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 06:43