

## Konwerter sygnału (BNI00C1) - Balluff



Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF009680**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Wersja                         | Konwerter RS232                     |
| Interfejs                      | IO-Link 1.1                         |
| Napięcie robocze Ub            | 18...30.2 VDC                       |
| Wejścia cyfrowe                | 2x PNP, Typ3                        |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | nie                                 |
| Przyłącze                      | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany  |
| Przyłącze czujnika             | M12x1-Żeński, 8-stykowe, A-kodowany |
| Materiał obudowy               | Stal nierdzewna (1.4404), PTFE      |
| Wymiary                        | Ø 18 x 118 mm                       |
| Temperatura otoczenia          | -5...55 °C                          |
| Stopień ochrony                | IP67, stan skręcony                 |
| Dopuszczenie / Zgodność        | CE, UKCA, WEEE, Ecolab              |
| Prędkość transmisji            | COM2 (38.4 kbit/s)                  |
| Min. cykl danych procesowych   | 35.2 ms                             |
| Dane procesowe wejściowe       | 32 bytes                            |
| Wyjściowe dane procesowe       | 32 bytes                            |

DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF009680 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 06:53