

Czujnik koloru, seria BFS (BFS0001) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF002659

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	26K
Wymiary	17 x 50 x 50 mm
Funkcja wejścia	Nadajnik wł./wył, Blokada klawiszy wł./wył., Programowanie koloru (punkt przełączania)
Interfejs	3x PNP Styk zwierny (NO)
Zasada działania	Czujnik koloru
Zasada działania optycznego	Czujnik świetlny, stałe ognisko
Charakterystyka wiązki	zogniskowany
Rodzaj światła	Światło białe
Wielkość plamki świetlnej	Ø 4 mm przy 22 mm
Zasięg	12...32 mm
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 8-stykowe
Materiał obudowy	ABS
Materiał powierzchni aktywnej	PMMA
Napięcie robocze Ub	12...28 VDC
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF002659
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 05:50