

Czujnik koloru, seria BFS (BFS0002) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF002660

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	26K
Wymiary	17 x 50 x 50 mm
Funkcja wejścia	Programowanie koloru (punkt przełączania), Blokada klawiszy wł./wył., Nadajnik wł./wył
Interfejs	3x PNP Styk zwierny (NO)
Zasada działania	Czujnik koloru
Zasada działania optycznego	Czujnik świetlny, stałe ognisko
Charakterystyka wiązki	zogniskowany
Rodzaj światła	Światło białe
Wielkość plamki świetlnej	2 x 2 mm przy 22 mm
Zasięg	15...30 mm
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 8-stykowe
Materiał obudowy	ABS
Materiał powierzchni aktywnej	PMMA
Napięcie robocze Ub	12...28 VDC
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF002660
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 06:53