Czujnik kontrastu, seria BKT (BKT000Y) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF002841

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	21M
Wymiary	12 x 50 x 42.5 mm
Funkcja wejścia	Blokada klawiszy wł./wył., Programowanie Kontrast (punkt przełączania)
Interfejs	PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania	Czujnik kontrastu
Zasada działania optycznego	Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością
Specjalna cecha optyczna	Światłowody współosiowe
Charakterystyka wiązki	zogniskowany
Rodzaj światła	Światło białe
Wielkość plamki świetlnej	Ø 3.5 mm przy 19 mm
Zasięg	17...21 mm
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy	Cynk, Odlew ciśnieniowy, Malowanie proszkowe, Aluminium
Materiał powierzchni aktywnej	Szkło
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność	cULus, CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF002841

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 23:54