

Czujnik kontrastu, seria BKT (BKT0004) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF002845

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	67M
Wymiary	32 x 64 x 82 mm
Funkcja wejścia	ta sama funkcja co przycisk SET
Interfejs	PNP/NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) Analogowy, napięcie 1...5.5 V
Zasada działania	Czujnik kontrastu
Zasada działania optycznego	Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością
Charakterystyka wiązki	zogniskowany
Rodzaj światła	Światło niebieskie/światło zielone/światło czerwone
Wielkość plamki świetlnej	5 x 1.5 mm przy 9 mm
Zasięg	6...12 mm
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski
Materiał obudowy	Aluminium, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane
Materiał powierzchni aktywnej	Szkoło
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF002845
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 06:53