

Czujnik kontrastu, seria BKT (BKT0014) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF002852

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	6K
Wymiary	12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia	Blokada klawiszy wł./wył., ta sama funkcja co przycisk
Interfejs	IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link	Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania	Czujnik kontrastu
Zasada działania optycznego	Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością
Rodzaj światła	LED ze światłem białym
Wielkość plamki świetlnej	1 x 4 mm przy 12 mm
Zasięg	9.5...14.5 mm
Przyłącze	Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy	ABS
Materiał powierzchni aktywnej	PMMA
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF002852
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 06:53