

Czujnik monitorowania stanu, seria BCM (BCM0001) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF007396

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Funkcja	Vibration analysis in time domain, Temperatura stykowa, Wibracja
zakres częstotliwości	2...1800 Hz ($\pm 10\%$), 2...2500 Hz (± 3 dB), Wibracja
liczba osi pomiarowych	3, Vibration
measuring range	-16...16 g, Temperatura kontaktowa
zakres pomiarowy	-25...+70 °C
Napięcie znamionowe pracy Ue DC	24 V
Interfejs	IO-Link 1.1
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 1.5 m, PUR
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4404)
Stopień ochrony	IP67, IP68, IP69K
Temperatura otoczenia	-25...70 °C

DANE TECHNICZNE

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 06:53