

## Czujnik odbiciowy, seria BOS (BOS021Z) - Balluff



Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF017692**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Cechy szczególne              | Washdown                       |
| Seria                         | R01E                           |
| Wymiary                       | 20 x 32 x 9 mm                 |
| Interfejs                     | PNP Normalnie zamknięty (NC)   |
| Zasada działania              | Czujnik optoelektroniczny      |
| Zasada działania optycznego   | Czujnik świetlny, energetyczny |
| Charakterystyka wiązki        | Rozbieżny                      |
| Rodzaj światła                | LED ze światłem czerwonym      |
| Wielkość plamki świetlnej     | Ø 3.0 mm Wyjście światła       |
| Zasięg                        | 1...100 mm                     |
| Przyłącze                     | Przewód, 2.00 m, PUR           |
| Materiał obudowy              | Stal nierdzewna (1.4404)       |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA                             |
| Napięcie robocze Ub           | 10...30 VDC                    |
| Dopuszczenie / Zgodność       | cULus, CE, UKCA, Ecolab, WEEE  |

DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF017692 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 11:54