



Czujnik pojemnościowy z dodatkowym wzmacniaczem, seria BCS (BCS0010) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF002231

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 4 x 29 mm
Seria	G04
Montaż	montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, Snap-In IP40, Binder 719-Żeński, 2.00 m, PUR
Interfejs	Interfejs specjalny
Zasięg	0.1...1 mm
Czułość	regulowany na wzmacniaczu
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4301)
Materiał powierzchni aktywnej	PTFE
Temperatura otoczenia	-10...70 °C
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE
Stopień ochrony	IP67

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF002231
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:02