

Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF001M) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF004053

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Kształt wpustu	variabel
Wymiary	9 x 4.8 x 16 mm
Zasada działania	Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze	M8x1-Męski, 3-stykowe
Przewód	PUR, 0.5 m
Zastosowanie	Dzięki zoptymalizowanej drodze reakcji szczególnie nadaje się do siłowników o krótkim skoku.
Szczegóły instalacji	Kątownik mocujący BMF 103-HW*
Materiał obudowy	PBT
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	30000 Hz
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	cULus, CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004053
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 07:14