

Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF00LH) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF004099

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Kształt wpustu	Kanałek typu C
Wymiary	16.8 x 2.9 x 4.5 mm
Zasada działania	Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze	M8x1-Męski, 3-stykowe
Przewód	PUR, 1.2 m
Zastosowanie	Dzięki zoptymalizowanej drodze reakcji szczególnie nadaje się do siłowników o krótkim skoku.
Materiał obudowy	PA 12
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	7000 Hz
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	cULus, CE, WEEE, UKCA

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004099
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:22