# Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF00LH) - Balluff



**Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF004099**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

**OPIS PRODUKTU**

## Charakterystyka

| | |
|---|---|
| Kształt wpustu | Kanałek typu C |
| Wymiary | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm |
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego |
| Przyłącze | M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Przewód | PUR, 1.2 m |
| Zastosowanie | Dzięki zoptymalizowanej drodze reakcji szczególnie nadaje się do siłowników o krótkim skoku. |
| Materiał obudowy | PA 12 |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 7000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność | cULus, CE, WEEE, UKCA |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-BALLUFF004099 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 02:06