

Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF0035) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF004175

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Kształt wpustu	variabel
Wymiary	25.5 x 3 x 4.5 mm
Zasada działania	Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze	M8x1-Męski, 3-stykowe
Przewód	PUR, 0.5 m
Materiał obudowy	LCP
Wyjście przełączające	NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	30000 Hz
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	cULus, CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF004175

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 10:48