



Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF00EU) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF004131

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Kształt wpustu	Kanałek typu T
Wymiary	23.5 x 5 x 5.5 mm
Zasada działania	Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze	M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód	PUR, 0.5 m
Materiał obudowy	PA 12
Wyjście przełączające	NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	3000 Hz
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	cULus, CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF004131

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:22