Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF0046) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF004196

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Kształt wpustu	variabel
Wymiary	25.5 x 3 x 4.5 mm
Zasada działania	Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze	M8x1-Męski, 3-stykowe
Przewód	PUR, 1 m
Zastosowanie	Zminiaturyzowane elementy wykonawcze
Szczegóły instalacji	Kątownik mocujący BMF 303-HW*
Materiał obudowy	LCP
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	30000 Hz
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	cULus, CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004196

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 01:12