

Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF0067) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF004247

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Kształt wpustu	variabel
Wymiary	33.5 x 5 x 33.5 mm
Zasada działania	Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze	M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Zastosowanie	Większe elementy wykonawcze, Obszar spawania
Szczegóły instalacji	Kątownik mocujący BMF 305-HW*
Materiał obudowy	Aluminium
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	10 Hz
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Odporność na pole magnetyczne	Odporny na spawanie (AC)
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	cULus, CE, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004247
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 09:33