
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF008P) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF004255

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Kształt wpustu	Kanałek typu T
Wymiary	29 x 6.2 x 4.4 mm
Zasada działania	Kontaktron (2-przewodowy)
Przewód	PVC, 3 m
Materiał obudowy	LCP
Wyjście przełączające	Kontaktron (2-przewodowy), spolaryzowany Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Napięcie robocze Ub	4...30 VDC/4...30 VAC
Temperatura otoczenia	-20...70 °C
Stopień ochrony	IP65
Dopuszczenie / Zgodność	CE, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004255