AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF00MU) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF004288

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Kształt wpustu	Kanałek typu T
Wymiary	5 x 6.4 x 34 mm
Zasada działania	Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze	M8x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód	TPU odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 300 mm
Zastosowanie	Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów., Obszar spawania
Szczegóły instalacji	możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0]
Materiał obudowy	PA 12
Interfejs	IO-Link 1.1
Wyjście przełączające	IO możliwość konfiguracji Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Napięcie robocze Ub	18...30 VDC
Temperatura otoczenia	0...80 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004288

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:08