

Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF00N8) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF004290

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Kształt wpustu	Kanałek typu T
Wymiary	5 x 6.4 x 34 mm
Zasada działania	Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze	M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód	Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 300 mm
Zastosowanie	Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów., Obszar spawania
Szczegóły instalacji	możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0]
Materiał obudowy	PA 12
Interfejs	IO-Link 1.1
Wyjście przełączające	IO możliwość konfiguracji Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Napięcie robocze Ub	18...30 VDC
Temperatura otoczenia	0...80 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004290
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:22