
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF00NW) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF004310

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Kształt wpustu	Kanałek typu C
Wymiary	24 x 2.9 x 24 mm
Zasada działania	Czujnik pola magnetycznego
Przewód	PUR, 5 m
Zastosowanie	Detekcja obiektów
Szczegóły instalacji	Śruba M2
Materiał obudowy	PA 12
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	500 Hz
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE, cULus

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004310

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 02:14