Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF005K) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF004228

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Kształt wpustu	variabel
Wymiary	33.5 x 5 x 10.5 mm
Zasada działania	Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze	M8x1-Męski, 3-stykowe
Przewód	PUR, 0.2 m
Zastosowanie	Większe elementy wykonawcze
Szczegóły instalacji	Kątownik mocujący BMF 305-HW*
Materiał obudowy	LCP
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	10000 Hz
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004228

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 01:13